

Aktor R

Servo-moteur rotatif pour robinet à boisseaux sphériques à six voies Optibal W6



Aktor R avec robinet à boisseaux sphériques à six voies Optibal W6
Le robinet à boisseaux sphériques à six voies n'est pas compris dans la livraison.

Le servo-moteur rotatif est utilisé pour positionner le robinet à boisseaux sphériques à six voies Optibal W6. Le moteur est silencieux et a une faible consommation de courant. Le mouvement de rotation du moteur est visible grâce à l'affichage de position sur le bouton rotatif. Le bouton rotatif permet d'effectuer une commande manuelle hors tension lorsque l'engrenage est désaccouplé.

Le moteur est vissé sur le robinet à boisseaux sphériques à six voies à l'aide de l'écrou d'accouplement. Le branchement électrique se fait soit directement, soit par l'intermédiaire d'un module de régulation terminal à une gestion technique du bâtiment (GTB).

Caractéristiques

- + Commande continue ou tout ou rien
- + Avec recopie de position
- + Une seule variante pour tous les robinets Optibal W6

Fonctions

- Commutation entre chauffage et rafraîchissement avec signal de réglage tout ou rien
- Limitation du circuit de chauffage et de rafraîchissement avec signal de réglage proportionnel
- Fermeture
- Affichage du positionnement actuel

Détails du produit

Données techniques

Tension de service / Consommation de courant	24 V AC $\pm 10\%$; 6 VA, ou 24 V DC $\pm 10\%$, 2,6 W
Signal de réglage	0...10 V DC, ou tout ou rien (par commande forcée 24 V)
Recopie	0...10 V DC (commande par 0...10 V)
Branchement	Câble de raccordement 1,5 m long, 5 x 0,25 mm ² , décharge de traction sur le boîtier
Angle de rotation	90°
Couple	5 Nm
Temps de positionnement	60 secondes
Affichage de position	Sur le bouton rotatif
Commande manuelle	Hors tension, engrenage désaccouplé, par bouton rotatif
Classe de protection	III
Type de protection	IP54
Boîtier	Plastique, blanc et gris
Position de montage	À la verticale au-dessus du robinet à boisseaux sphériques à six voies, jusqu'à 90° dans chaque direction
Maintenance	Sans maintenance
Poids	0,5 kg
Encombrements	78 x 110 x 133 (L x H x P)
Température de service	0 à 55 °C (moteur)
Température du fluide	0 à 90 °C (au robinet à boisseaux sphériques à six voies)

Tensions de commande et tensions limites

Action	Mode	Tension limite	Résultat
Commutation en mode tout ou rien	Rafraîchissement	0 V	Le plein débit des raccordements système 1 et 3 de l'Optibal W6 et commuté sur les raccordements appareil A et B
	Chauffage	10 V ou 24 V	Le plein débit des raccordements système 2 et 4 de l'Optibal W6 et commuté sur les raccordements appareil A et B
Limitation en mode continu	Rafraîchissement	0...4 V	Les raccordements système 1 et 3 de l'Optibal W6 sont commutés de manière linéaire et décroissante sur les raccordements appareil A et B
	Fermeture	4...6 V	Les raccordements appareil A et B de l'Optibal W6 sont fermés
	Chauffage	6...10 V	Les raccordements système 2 et 4 de l'Optibal W6 sont commutés de manière linéaire et croissante sur les raccordements appareil A et B
Recopie de position	—	0...10 V	0 V – Le moteur se trouve en position 100% rafraîchissement 10 V – Le moteur se trouve en position 100% chauffage

Transport et stockage

Plage de température	0...50 °C
Humidité relative de l'air	Max. 85 %
Particules	Stocker dans un endroit sec et protégé de la poussière
Influences mécaniques	Protégé contre les chocs mécaniques
Influences climatiques	Ne pas stocker en plein air. Protéger de la lumière du soleil
Influences chimiques	Ne pas stocker avec des médias agressifs

Branchement électrique

Commande continue

0V~ / 0V=	1	BU	0V
24V~ / 24V=	2	BN	(V)
0..10V=	3	GY	(Y)
0V=	4	YE	(O)
0..10V=	5	GN	(A)

Commande tout ou rien

0V~ / 0V=	1	BU	0V
24V~ / 24V=	2	BN	(V)
24V~ / 24V=	3	GY	(Y)
NC=	4	YE	(O)
NC=	5	GN	(A)

1	BU (bleu)	0 V AC/DC	Conducteur neutre / Masse	1	BU (bleu)	0 V AC/DC	Conducteur neutre / Masse
2	BN (brun)	24 V AC/DC	Alimentation en tension	2	BN (brun)	24 V AC/DC	Alimentation en tension
3	GY (gris)	0...10V DC	Signal de réglage continu	3	GY (gris)	24 V AC/DC	Signal de réglage tout ou rien
4	YE (jaune)	0 V DC	Masse	4	YE (jaune)		Non affecté
5	GN (vert)	0...10 V DC	Recopie de position	5	GN (vert)		Non affecté

Encombrements

